

Sensor de Movimento Infra-vermelhos SEKKYUR-IN

PIR Passive Infrared Technology

Detector de movimentos para encastrar, de PARED, infra-vermelho 160° SEKKYUR-IN XINDAR, para Bricolagem / Profissional / Integração, com duas configurações de interruptor e comutador. Quando alguém entra no campo de detecção, começará o controle da carga. É capaz de identificar o dia e a noite.

Ideal para poupança de energia, eficiência energética, segurança e automatização.

Válido para qualquer lâmpada incandescente (500W) e fluorescente e LED (200W).

- Permite converter lâmpadas normais em luzes automáticas muito facilmente e sem obras.
- Campo de detecção: até 9 metros.
- Tempo aceso regulável: 10s. – 7min.
- Controle de nível de Iluminação regulável: 3 - 2000 LUX.
- Com parafusos e buchas de fixação e manual incluído.

| Funções | SEKKYUR-IN |
|-------------------------------------|---|
| Fonte de alimentação | 220-240V/AC |
| Nível de luminosidade | <3~2000LUX (ajustável) |
| Tempo retardamento | min: 10seg±3seg / Max: 7min±2min |
| Linha de dois cabos | Max 500W (lâmpada incandescente) Max 200W (lâmpada de baixo consumo) |
| Linha de três cabos | Max 500W (lâmpada incandescente) Max 200W (lâmpada de baixo consumo LED) |
| Carga nominal: | 0.1W (estático) |
| Distância de detecção: | 9m max (<24C) |
| Campo de detecção | 160° |
| Temperatura funcionamento | -20°~+40°C |
| Humidade funcionamento | <93%RH |
| Altura de instalação: | 1m~1.8m |
| Consumo de energia | 0.45W (funcionamento) /0.1W (estático) |
| Velocidade de detecção do movimento | 0.6~1.5m/s |
| Dimensões | 80 x 80 x 70 mm |
| Dimensões interior | 47 x 47 x 35 |
| Peso | 131g |

SEKKYUR-IN



Max. 9 m
ÂNGULO DE
DETEÇÃO



160°
ÂNGULO DE
DETEÇÃO



500W
MÁXIMA CARGA
ADMITIDA



SAVE ENERGY
WITH XINDAR



3~
2000LUX
NÍVEL DE
LUMINOSIDADE
REGULÁVEL



MONTAGEM
PAREDE



1~1,8m
ALTURA DE
INSTALAÇÃO
RECOMENDADA

©Copyright Xindar 2014

843804915239 EMPIR