

Transmissor de rádio HIKVISION AX PRO

- Transmissor de rádio HIKVISION AX PRO
- Rádio bidirecional de 868MHz até 1,1 km
- 16 entradas de alarme / 2 saídas de alarme
- Ligação com detectores com fios
- 2 saídas de 12V para alimentação de detectores externos
- Tamper frontal e traseiro
- Suporta bateria de reserva.

**Referência / Modelo****HIK-362 / DS-PM1-I1602-WE**

Comunicação rádio bidirecional a 868 MHz

Modulação RF 2GFSK

Alcance de rádio até 1100 metros em campo aberto

LED de estado do dispositivo

Resistências de fim de linha: 1K, 2.2K, 4.7K, 8.2K (NO/NC)

Porta série

16 entradas e 2 saídas incorporadas: podem ser aplicadas para ligar detectores com fios

2 saídas de alimentação de 12V: podem ser utilizadas para alimentar detectores externos com fios

Tampão frontal e traseiro

Fonte de alimentação: 100V ~ 240V AC

Consumo de energia: 30W

Temperatura de funcionamento: -10°C ~ +55°C

Transmissor de rádio HIKVISION AX PRO**Referência / Modelo****HIK-362 / DS-PM1-I1602-WE**

Humidade de funcionamento: 10% ~ 90% Humidade de funcionamento: 10% ~ 90% Humidade de funcionamento: 10% ~ 90%

Espaço para bateria de reserva (12V, 7Ah, 150 x 64 x 94 mm)

Caixa de plástico

Cor: branco

Dimensões: 199 (L) x 261 (A) x 86,4 mm

Peso: 975 g (sem bateria), 3 kg (com bateria)

Montagem na parede